

**F 100 accu**

**rinke**



**SCHWEISSEN**



- 6 kg
- 29 cm
- 600 Stifte (2 Makita Akkus)

**DEUTSCHLAND**

Carl Rinke GmbH & Co. KG  
Waffenschmidtstrasse 4  
50767 Köln

☎ 0049-(0)221-70 90 33-0  
☎ 0049-(0)221-70 90 33-50  
🌐 www.rinke.com  
✉ info@rinke.com

**FRANCE**

Société Rinke  
5, place de la Pyramide,  
Tour Ariane, La Défense 9  
92088 Paris

☎ 0033-(0)1-55 68 10 86  
☎ 0033-(0)1-55 68 10 89  
🌐 www.rinke.fr  
✉ info@rinke.com

**ESPAÑA**

Empresa Rinke  
Puerta de las Naciones,  
Ribera del Loira 46,  
Campo des las Naciones  
28042 Madrid

☎ 0034-(0)91-503 00 74  
☎ 0034-(0)91-503 00 99  
🌐 www.rinke.es  
✉ info@rinke.com



Scan & Watch

## **rinke F 100 accu - Bolzenschweißgerät**

Das Rinke Bolzenschweißgerät F 100 accu wird mit 2 Makita-Akkus geliefert. Somit ist das Gerät für den gesamten Arbeitstag vom Strom unabhängig. Das Schweißgerät ist sehr klein und leicht und erzielt optimale Schweißergebnisse. Das Display ist übersichtlich und verständlich gestaltet. Die Schweißpistole ist besonders klein und leicht. Das Rinke F 100 accu ist optimal für Baustellen geeignet und hat eine lange Lebensdauer.

## **Akkus und Akkukapazität**

Makita-Akkus 18 V, 5 Ah  
ca. 600 Stifte (2 Akkus à ca. 300 Stifte)

## **Stromquelle**

Kondensator 100.000 µF

## **Schweißfolge**

15 - 20 Stifte/ Minute (bei 85 Volt Ladespannung)

## **Abmessungen und Gewicht Schweißgerät**

29 x 17 x 18 cm (L x B x H) ohne Griff  
6 kg (inklusive 1 Akku)

## **Abmessungen und Gewicht Schweißpistole**

15 x 13 cm (L x H)  
400 g

## **Mitgeliefertes Zubehör**

2 Makita-Akkus 18 V, 5 Ah  
Makita Schnellladegerät  
Schweißpistole  
Massekabel  
Transportkoffer

## **Schweißmaterial**

Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing

## **Schweißstifte**

Clip-Pin-Schweißstifte (Tellerstifte)  
Stift-Durchmesser 2,7 mm  
Teller-Durchmesser 30 mm  
Stift Stahl verkupfert/ Teller Stahl verzinkt  
Stift Edelstahl/ Teller Stahl verzinkt  
Stift Edelstahl/ Teller Edelstahl